

Розетки DUO CEE с выключателем и блокировкой



Розетки с
блокировкой
от МЕННЕКЕС
- безопасность и
защита в работе.

Розетки с защитой, выключателем, механической и электрической блокировкой



Механическая блокировка DUO.



Все приборы с механической блокировкой DUO, рассчитанные на напряжение до 63А, оснащены навесным замком, который при выключении (положение OFF) может закрываться на ключ. Розетки с блокировкой DUO, рассчитанные на 125А, по заказу могут поставляться


в дополнительной комплектации с замком. При необходимости возможна поставка таких розеток с тремя навесными замками.

Выступающий фланец фиксирует байонетное кольцо при открывании и обеспечивает удобное самостоятельное закрытие.

Герметичность корпусов обеспечивается за счет вспениваемой изоляции, не содержащей силиконовых, а так же фтор-, хлорсодержащих, углеводородных, а так же галогеновых соединений.

После подсоединения разъема и включения напряжения блокируется вилка. После отключения напряжения и отсоединения вилки блокируется выключатель.

Со всеми контактными винтами удобно работать и на лицевой панели, рядом с выключателем. По запросу возможна поставка розеток с выключателем, механической блокировкой DUO, а так же со вспомогательным контактом. Для получения более подробной информации обратитесь к нашим представителям.



Правила устройства электроустановок (ПУЭ) устанавливают требования к устройству электрической части зданий, помещений и сооружений различного назначения. В ПУЭ содержатся требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений а также электрооборудованию специальных установок. Ниже приведены цитаты из ПУЭ в отношении использования механизма с блокировкой:

Глава 7.5. Электротермические установки

7.5.10. Первичная цепь каждой ЭТУ, как правило, должна содержать следующие коммутационные и защитные аппараты в зависимости от напряжения питающей электросети промышленной частоты:

до 1 кВ - выключатель (рубильник с дугогасящими контактами, пакетный выключатель) на вводе

и предохранители, или блок выключатель предохранитель, или автоматический выключатель с электромагнитными и тепловыми расцепителями; Глава 7.6. Электросварочные установки

7.6.24. Присоединение переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети должно осуществляться с использованием коммутационного и защитного аппаратов (аппарата) с разборными или разъёмными контактными соединениями.

Обязательно наличие блокировки, исключающей возможность размыкания и замыкания этих соединений, присоединения (отсоединения) жил кабельной линии (проводов) при включенном положении коммутационного аппарата.

Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. - М.: ЗАО «Энергосервис», 2004.

Розетки МЕННЕКЕС СЕЕ с выключателем и блокировкой

Соответствуют стандарту DIN VDE 0623, EN 60309-2, цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу. Возможен заказ розеток МЕННЕКЕС СЕЕ с блокировкой DUO, оснащенных навесным замком, запирающимся на ключ.

Розетки

с выключателем и механической блокировкой **DUO**

	Ампер	Полюса	230 В	400 В
	16	3	7002	
16	4		5100	
16	5		5103	
32	3	5696		
32	4		5105	
32	5		5108	

▲ IP 44

Розетки

с выключателем и механической блокировкой **DUO**

	Ампер	Полюса	230 В	400 В
	16	3	7012	
16	4		5600	
16	5		5603	
32	3	5793		
32	4		5605	
32	5		5608	

▲▲ IP 67

Розетки

технология SoftCONTACT, с выключателем и механической блокировкой **DUO**

	Ампер	Полюса	230 В	400 В
	63	3	6571	
63	4		5956	
63	5		5959	

▲ IP 44

Розетки

технология SoftCONTACT, с выключателем и механической блокировкой **DUO**

	Ампер	Полюса	230 В	400 В
	63	3	5911	
63	4		5110	
63	5		5113	

▲▲ IP 67

Розетки


с выключателем, механической блокировкой **DUO** и несущей рейкой, 63А: технология **SoftCONTACT**

	Ампер	Полюса	230 В	400 В
	16	3	7213	
16	4		5610	
16	5		5613	
32	3			
32	4		5615	
32	5		5618	
63	4		6059	
63	5		6062	

▲ IP 44

Розетки

с выключателем, механической блокировкой **DUO** и несущей рейкой, 63А: технология **SoftCONTACT**

	Ампер	Полюса	230 В	400 В
	16	3	7050	
16	4		5630	
16	5		5633	
32	3			
32	4		5635	
32	5		5638	
63	4		5640	
63	5		5643	

▲▲ IP 67

Розетки

с выключателем и механической блокировкой **DUO**

	Ампер	Полюса	230 В	400 В
	16	3	7603	
16	4		7605	
16	5		7607	
32	3	7612		
32	4		7614	
32	5		7616	

▲ IP 44

Панельные розетки

с выключателем и механической блокировкой **DUO**

	Ампер	Полюса	230 В	400 В
	16	3	7621	
16	4		7624	
16	5		7626	
32	3	7629		
32	4		7634	
32	5		7636	

▲▲ IP 67

Возможен заказ розеток МЕННЕКЕС СЕЕ с выключателем и механической блокировкой **DUO** на 125А с технологией TorsionSpringContact (торсионно-пружинный контакт).

ООО МЕННЕКЕС
Электро Руссия
199155, Санкт-Петербург
пер. Декабристов, д.7
Тел. + 7 (8 12) 6 47 00 57
E-Mail info@MENNEKES.ru
Internet www.MENNEKES.ru



Воспользуйтесь нашими проспектами и каталогами, чтобы всегда быть в курсе. Скачивайте с нашего веб-сайта последние версии в удобном формате PDF или заказывайте печатные экземпляры по телефону или электронной почте.

Более подробную информацию вы найдете на нашем веб-сайте:

www.exim.by

Заказ проспектов по телефону:

+375 17 298-44-11(22)

Заказ проспектов по электронной почте:

info@exim.by

**Service by
MENNEKES.
Всегда в курсе.**