



ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ (ИН4-К)

Предназначен для цифрового отображения значения напряжения в цепи постоянного тока.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Прибор имеет **универсальную применяемость**.

Индикатор может устанавливаться в блоки реле и предохранителей или в колодки для электромагнитных реле с целью контроля напряжения на контактах "85"- "86".

Технические характеристики:

Диапазон измерений:.....8-30В

Напряжение питания:.....8-30В

Дискретность:.....0,1В

Погрешность, не более:.....0,1В

Потребляемый ток, не более:....0,03А

Масса, не более:.....0,020кг

Габаритные размеры:.....40x28x25мм

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»

248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43, стр.20

тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

Установить индикатор в заранее выбранное место и подключить к измеряемой цепи, соблюдая полярность.

Для подключения рекомендуется использовать гнезда 6,3 мм (не входят в комплект поставки).

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.